

2801

NEU

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik.
Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige.



2801 E-A/SHBA Bestell-Nr.: 986216 GTIN: 4038469231983	2801 E-A/HHBA Bestell-Nr.: 986218 GTIN: 4038469235943
--	--

Motor	Briggs & Stratton	Honda
Generator	Asynchron	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2200 VA	2200 VA
Spannung 1~	230 V	230 V
Strom 1~ (Schuko)	10,6 A	10,6 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54	IP 54
Motor-Typ	B&S Series XR950	Honda GP200
Zylinderzahl	1	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4 kW	3,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft	Luft / Luft
Tankinhalt	15 l	15 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	12,5 / 15 h	12,5 / 15 h
Gewicht	42 kg	42 kg
Abmessungen L x B x H	570 x 465 x 450 mm	570 x 465 x 450 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	015658
Verlasteinrichtung	911643
Fahrgestell	988548

