

## Critères de choix pour verrous multipoints

	41.1505   MSL 1857 RollTribloc	41.1609   G-U Europa MR2	41.1514   MSL 1854 BiTribloc	41.1510   MSL 1855 PolyTribloc	41.1576   GLUTZ 1838 Treplane Combi	41.1582   GLUTZ 1834 Treplane	41.1810   GLUTZ 1893 Mint	41.1820   GLUTZ 18933 Combi Mint	41.3940   MSL 1859PB PanikTribloc	41.3944   MSL 1859PE PanikTribloc	41.3950   MSL 1856PE PanikFallenTribloc	41.3952   MSL 1856P Da PanikFallenTribloc	41.1605   G-U Secury Automatic	41.1840   GLUTZ 18945 MINT SV Panik E	41.1844   GLUTZ 18947 MINT SVM eco	41.3945   MSL 1850PE-SV AutoTribloc	41.5634   MSL 24544PE-SV FlipLock	41.5638   MSL 25544PE-SV FlipLock drive	41.5654   MSL 25574PE-SV FlipLock Access
Verrouillage																			
Ergots de verrouillage	•	•	•																
Tenon				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Actionnement par la clé					•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Actionnement par la poignée		•	•	•	•	•													
Verrouillage automatique														•	•	•	•	•	•
Fonction à levier				•		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Bloquage du bec de cane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Pênes													•	•	•				
Décharge du pêne																•	•	•	•
Protection anti-effractions																			
Classe de résistance RC 2					•	•		•	•	•	•	•		•	•				
Classe de résistance RC 3					•1	•1		•1	•1	•1	•1	•1		•1	•1	•1	•1	•1	•1
Classe de résistance RC 4																			
Contrôle d'accès																			
Déverrouillage par moteur														•	•				•
Déverrouillage par ferrement E										•	•	•		•	•	•	•	•	•
Contacts de surveillance														•					•
Fonctions de sorties de secours																			
F. sort.de secours DIN EN 179										•	•	•		•	•	•	•	•	•
F. anti-panique DIN EN 1125										•	•	•		•	•	•	•	•	•
F. anti-panique B fouillot en 2 parties										•									
Fonction anti-panique E										•	•			•	•	•	•	•	•
Fonction anti-panique D														•					
Protection anti-feu		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Ferments																			
Int. poignée/ext. poignée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	•	•	0	0	0	0	0
Int. poignée/ext. Bouton						•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
Int. barre anti-panique/ext. poignée										•	0	0	•		0	0	0	0	0
Int. barre anti-panique/ext. Bouton										•	•			•	•	•	•	•	•

O) Avec ferrement E, poignée verrouillée possible

1) Seulement avec pêne et tenon sortis